


INSTRUCTIONS DE MOUILLAGE POUR LE BRANCHEMENT DIRECT A L'ALIMENTATION DU QUAI



Port de Plaisance Des Roches de Condrieu

Le Port de Plaisance met à votre disposition pour votre bateau de plaisance une connexion directe et une mise à la terre à l'alimentation du quai.

Généralités

- a) – A moins que vous n'ayez un transformateur d'isolement embarqué pour séparer l'installation électrique de votre bateau de l'alimentation du quai, la corrosion (l'électrolyse) peut endommager votre bateau ou les bateaux voisins.
- b) – L'alimentation de ce Port est de 380 V + neutre et 50 HZ (normalement 230 V 50 HZ monophasé ou 400 V 50 HZ triphasé), fournie par des prises conformes à la norme (2), position 6h (9h pour le triphasé dans le cas d'un système IT).
- c) Des dispositions doivent être prises pour éviter la chute du câble de branchement dans l'eau en cas de déconnexion.
- d) Un seul câble souple de branchement doit être connecté à une prise quelconque.
- e) Le câble de branchement souple doit être d'une seule longueur et ne pas dépasser 25 m. Il est du type HO7 – RNF :
 - 3 G 2.5 pour un socle de prise de courant de 16 A ;
 - 3 G 6 ou 5 G 6 pour un socle de prise de courant de 32 A.
- f) La pénétration d'humidité, de poussière ou de sel dans la boîte de connexion embarquée peut provoquer un danger. Examinez soigneusement, nettoyez et séchez la prise avant d'effectuer le branchement à l'alimentation du quai.
- g) Toute réparation ou modification est dangereuse pour des personnes non averties. En cas de difficulté, appelez la direction du Port.

A l'arrivée

- a) Couper l'alimentation de tous les appareils embarqués.
- b) Connecter le câble souple en premier sur la boîte embarquée, puis sur la prise du quai.

Avant l'appareillage

- a) Couper l'alimentation de tous les appareils embarqués.
- b) Débrancher d'abord le câble souple de la prise de quai, puis de la boîte embarquée.
- c) Remettre en place le couvercle de protection de la boîte de connexion embarquée afin de prévenir la pénétration d'eau.
- d) Loyer le câble de branchement et l'entreposer dans un emplacement sec où il ne sera pas endommagé.